

POOLcontrol®-35-smart

Инструкция по обновлению программного обеспечения.

Программное обеспечение (ПО) блока управления PC-35-smart постоянно разрабатывается, расширяется и адаптируется к изменяющимся потребностям. Чтобы владельцы раньше приобретенного устройства могли участвовать в этом техническом прогрессе, возможно обновление ПО устройства даже после его поставки.

Обновление можно провести через интернет или с помощью micro-SD карты.

Обновление через интернет.

Для проведения обновления через интернет, необходимо чтобы блок управления был подключен к LAN сети с выходом в интернет (смотри раздел «Подключение к сети и интернету» в инструкции по эксплуатации).

Обновление возможно при полном доступе к устройству, для этого нужно ввести LAN-PIN для специалистов.

Кнопка обновления находится на веб-странице «о PC-35-smart».



Обновление помощью micro-SD карты.

Для проведения обновления с помощью micro-SD карты требуется всего несколько шагов:

1. По нижеуказанной ссылке скачать TAR-файл с обновлением.
<https://osfdevices.de/m/tarballs/pc35upd.tar>
2. Полностью обесточить устройство.
3. Поднять верхнюю крышку, открутив крепления.
4. Вынуть micro-SD карту или взять новую.
5. записать на micro-SD -карту файл обновления pc35upd.tar.
6. Вставить micro-SD-карту назад в слот.
7. Закрыть крышку блока.
8. Включить питание устройства.



Дальнейшее обновление происходит автоматически. После обновления устройство продолжит свою работу.

Сервисные работы

Электрическое подключение и сервисные работы разрешено проводить только квалифицированному электрику! Соблюдайте правила техники безопасности.

osf Hansjürgen Meier . Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co KG



Eichendorffstrasse 6
D-32339 Espelkamp
Germany

Тел +49 5772 9704-0
Факс +49 5772 5730

E-Mail: info@osf.de
Internet: www.osf.de

